


ラック収納形DCS用変換器 18-RACK シリーズ

測温抵抗体リミッターム

主な機能と特長

●各種測温抵抗体を検出端とする、ラック(ネスト)収納形DCS (Distributed Control System)用の測温抵抗体リミッターム



形式:18AR-①②-R③

価格

基本価格 50,000円

ご注文時指定事項

・形式コード:18AR-①②-R③

①～③は下記よりご選択下さい。

(例:18AR-45-R/BL)

・入力レンジ(例:0～250℃)

警報出力信号コード0の場合は、仕様何書(図面番号: NSU-1033)をご利用下さい。

①入力信号(3線式測温抵抗体)

1:JPt 100 (JIS'89) (測定範囲 -200～+500℃、最小スパン 30℃)

3:Pt 100 (JIS'89) (測定範囲 -200～+650℃、最小スパン 30℃)

4:Pt 100 (JIS'97, IEC) (測定範囲 -200～+650℃、最小スパン 30℃)

5:Pt 50Ω (JIS'81) (測定範囲 -200～+500℃、最小スパン 60℃)

6:Ni 508.4Ω (測定範囲 -50～+200℃、最小スパン20℃)

0:上記以外

②警報出力信号

1:上限警報(警報時リレー励磁)

2:上限警報(正常時リレー励磁)

3:下限警報(警報時リレー励磁)

4:下限警報(正常時リレー励磁)

5:上下限警報(警報時ON、停電時および正常時OFF)
(コネクタには出力されません)

6:上下限警報(正常時ON、停電時および警報時OFF)
(コネクタには出力されません)

0:指定警報動作

供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

③付加コード

◆バーンアウト

無記入:バーンアウト上方

/BL:バーンアウト下方

機器仕様

構造:ラック収納形、前面端子および後部コネクタ接続構造

カード形、端子カバー付

接続方式

・入力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

・警報出力:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)

およびコネクタ接続

・電源:コネクタより供給

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

アイソレーション:入力-出力-電源間

リレーの構造:密閉形

設定:多回転トリマ(前面から設定可)

設定範囲:-5～+105%(前面から設定可)

ヒステリシス:約1%

モニタランプ:赤色LED リレー励磁時点灯

入力仕様

許容導線抵抗:1線あたり20Ω以下

入力検出電流:2mA(ただしPtのみ)

出力仕様

■リレー接点

定格負荷

- ・前面端子:30V DC 1A(抵抗負荷)
120V AC 1A($\cos\phi=1$)
- ・後部コネクタ:30V DC 0.2A(抵抗負荷)
120V AC 0.2A($\cos\phi=1$)

最大開閉電圧:120V AC 30V DC

最大開閉電力

- ・前面端子:120VA(AC) 30W(DC)
- ・後部コネクタ:24VA(AC) 6W(DC)

最小適用負荷:5V DC 10mA

機械的寿命:5000万回以上

■警報動作

●1点警報形

- ・前面端子接点出力

	⑤-⑥	⑤-⑦
励磁	ON	OFF
非励磁(電源 OFF)	OFF	ON

- ・後部コネクタ接点出力

警報出力コード	電源 ON		電源 OFF
	入力<設定	入力>設定	
1	OFF	ON	OFF
2	OFF	ON	ON
3	ON	OFF	OFF
4	ON	OFF	ON

●上下限警報形

警報出力コード	電源 ON				電源 OFF	
	入力<設定		入力>設定		⑤-⑥	⑦-⑧
	⑤-⑥	⑦-⑧	⑤-⑥	⑦-⑧		
5	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF

は励磁状態を示します。

設置仕様

消費電流:約80mA

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:ネスト(形式:18BX口または18KBX口)に収納

質量:約150g

性能(スパンに対する%で表示)

動作点の再現性:±0.1%

温度係数:±0.015%/℃

応答時間:0.5s以下(90%設定時の0→100%入力)

バーンアウト時間:10s以下

電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲

絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC

耐電圧:入力-出力・電源間

1500V AC 1分間

出力-電源間


500V AC 1分間

入力・出力・電源-大地間


1500V AC 1分間

パネル図


■1点警報形




■上下限警報形



外形寸法図(単位:mm)




端子番号図




ブロック図・端子接続図


■1点警報形



●リレーの接点保護とノイズ除去のため下記の対策を行って下さい。



■上下限警報形



※1、電源OFF時の接点状態です。

※2、警報出力コード“1、3”のときの電源OFF時の接点状態です。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321